

**Таблица взаимозаменяемости кнопочных и плоских батареек для часов**

МЭК	Renata, GP, Varta (V), Duracell (D), Energizer	Maxweel, Sony, National, Panasonic, Toshiba	Seiko	Rayovac	IEC	Camelion, Golden power, FTY REF	Емкость, мА•ч	Размер, мм	Тип механизма часов
SR43	301	SR43SW	SB-A8	RW34	LR43	G12	120	11,6×4,2	LD
SR44	303	SR44SW	SB-A9		LR44		175	11,6×5,4	LD
SR48	309	SR754SW		RW38	LR48	G5	80	7,9×5,4	LD
SR67	315	SR716SW	SB-AT	RW316			19	7,9×1,6	LD
SR62	317	SR516SW	SB-AR	RW326			10	5,8×1,6	LD
SR64	319	SR527SW	SBAE/DE	RW328			21	5,8×2,6	LD
SR65	321	SR616SW	SBAF/DF	RW321			14	6,8×1,6	LD
	329	SR731SW		RW300			37	7,9×3,1	LD
	335	SR512SW	SB-AB				5	5,8×1,2	LD
	337	SR416SW					8	4,8×1,6	LD
	339	SR614SW					11	6,8×1,4	LD
	341	SR714SW					15	7,9×1,4	LD
SR43	344	SR1136SW		RW36	LR42		105	11,6×3,6	LD
	346	SR712SW	SB-DH				10	7,9×1,2	LD
	350				LR42		105	11,6×3,6	HD
SR44	357	SR44W	SB-B9	RW42	LR44	G13	190	11,6×5,4	HD
SR58	361	SR721W			LR58	G11	21	7,9×2,1	HD
SR58	362	SR721SW	SB-AK/DK	RW310	LR58	G11	23	7,9×2,1	LD
SR60	364	SR621SW	SBAG-DG	RW320	LR60	G1	20	6,8×2,1	LD
	365	SR1116W					40	11,6×1,6	HD
	366	SR1116SW		RW318	LR45		40	11,6×1,6	LD
SR69	370	SR920W	SB-BN			G6	38	9,5×2,1	HD
SR69	371	SR920SW	SB-AN	RW315		G6	28	9,5×2,1	LD
SR68	373	SR916SW	SBAJ-DJ	RW317			29	9,5×1,6	LD
	376	SR626W					27	6,8×2,6	HD
SR66	377	SR626SW	SB-AW	RW329		G4	28	6,8×2,6	LD
SR63	379	SR521SW	SBAC-DC	RW327		G0	15	5,8×2,1	LD
	380	SR936W					82	9,5×3,6	HD
SR55	381	SR1120SW	SBAS-DS	RW30	LR55	G8	50	11,6×2,1	LD
SR41	384	SR41SW	SBA1-D1	RW37	LR41	G3	45	7,9×3,6	LD
SR43	386	SR43W	SB-B8		LR43	G12	130	11,6×4,2	HD
SR54	389	SR1130W	SB-BU		LR54	G10	80	11,6×3,1	HD
SR54	390	SR1130SW	SB-AU	RW39	LR54	G10	80	11,6×3,1	LD
SR55	391	SR1120W	SB-BS/ES		LR55	G8	50	11,6×2,1	HD
SR41	392	SR41W	SB-B1	RW47	LR41	G3	45	7,9×3,6	HD
SR48	393	SR754W	SB-B3		LR48	G5	80	7,9×5,41	HD
SR45	394	SR936SW	SB-A4	RW33	LR45		84	9,5×3,6	LD
SR57	395	SR927SW	SBAP-DP	RW313	LR57	G7	55	9,5×2,6	LD
SR59	396	SR726W	SB-BL		LR59	G2	32	7,9×2,6	HD
SR59	397	SR726SW	SB-AL	RW311	LR59	G2	32	7,9×2,6	LD
SR57	399	SR927W	SB-BP/EP		LR57	G7	55	9,5×2,6	HD
Режим нагрузки батареек:				HL - низкий равномерный		HD - высокий не равномерный			